




FENECON AVU

Automatische Verbraucher-Umschaltung



fenecon

Sicher. Platzsparend. Ready-to-use.

- Vorgefertigter Anschlussbereich
- Manuelle Umschaltung von außen möglich
- Ready-to-use-Box

Integriertes Komplettsystem

- Uneingeschränkte Versorgung der Verbraucher im Netzparallelbetrieb mit max. 43 kW bzw. 63 A
- Sichere Versorgung ohne hohen Installationsaufwand, auch bei Stromausfall
- Inkl. integrierter Absicherungen für Wechselrichter und FEMS-Box



System

Scheinleistung Notstrombetrieb	10.000 VA
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung AC	400 V
Max. Strom Notstrombetrieb	16,5 A
Max. Strom Netzbetrieb	63 A
Max. schaltbarer Strom	63 A
Netzform im Notstrombetrieb	TN-S
Geeignet für Netzformen	TN-S und TT
Netzanschluss	3L, N, PE
Verbraucheranschluss	3L, N
Max. Absicherung Netzanschluss	63 A

Abmessungen (B T H) in mm	486 145,5 486
Betriebshöhe in m	<= 2000
Gewicht	16 kg
Überspannungskategorie (OVC)	I (Schutzleiter)
IP-Klassifizierung	20
Max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Verschmutzungsgrad	2
Temperaturbereich	-5 °C - 45 °C
Aufstellort	Innenraum
Notwendige Fehlerstromüberwachung	TN-S
Umschaltzeit	Netzausfall zu Notstrombetrieb: ca. 3 s Notstrombetrieb zu Netzbetrieb: ca. 3 s

FENECON GmbH
Brunnwiesenstr. 4
94469 Deggendorf

Telefon +49 991 648 800 00
Fax +49 991 648 800 09
Web www.fenecon.de
E-Mail info@fenecon.de

Überreicht durch:

